

```

0001 ;INI
0002 ;INITIALISIERUNG FUER 8251 AUF SALOTA I/O 2+1
0003 ;*****
0004 ;
0005 ;(BEISPIEL)
0006 ;
0007 ;      LD      A,0EEH ;BETRIEBSART:8 BIT WORTLAENGE
0008 ;                               ;NO PARITY,2 STOPBIT,FAKTOR 16
0009 ;      OUT     83H,A ;AN STATUSREG.SER B
0010 ;      OUT     81H,A ;AN STATUSREG.SER A
0011 ;      LD      A,37H ;KOMMANDOWORT
0012 ;      OUT     83H,A ;AN STATUSREG.SER B
0013 ;      OUT     81H,A ;AN STATUSREG.SER A
0014 ;
0015 ;DIESE INITIALISIERUNG IST BEI SALOTA MFC 512
0016 ;IM "BOOTSTRAP"-EPROM AUF DER Z80-CPU IMPLEMENTIERT.
0017 ;SIE KANN BEI BEDARF DURCH FOLGENDE ROUTINE
0018 ;GEAENDERT WERDEN:
0019 ;
0020 ;      LD      A,77H ;RUECKSCHALTEN DES 8251
0021 ;                               ;IN BETRIEBSARTMODUS
0022 ;      OUT     83H,A ;(SER B)
0023 ;      OUT     81H,A ;(SER A)
0024 ;
0025 ;JETZT KANN EINE NEUE INITIALISIERUNG ERFOLGEN
0026 ;*****
*
```